English

READ BEFORE USE

- If using foil, keep the probe handle outside the foil.
- Do not place the dock on a hot or wet surface.
- Do not place a hot probe directly in cold water.
- Do not use in a microwave oven or pressure cooker.
- Do not expose the chamber sensor cable to prolonged direct flame.
- Do not immerse the chamber temperature sensor in water or place it in a dishwasher.
- Do not exceed the probe's temperature limits: measuring end 105°C, high-temperature end 500°C.

Having issues connecting the probe or the dock? Try the troubleshooter in the app:


Support -> Troubleshooting

Hehku

smart wireless meat thermometer

Hehku Duo

THERMOMETER OPERATION



Support: hehkumeat.com/support

GETTING STARTED

1. Remove the product from the packaging.
2. Use scissors to remove the attention sticker highlighting the safety mark before charging.
3. Wash the probe gently with soap and water before use.
4. Connect the charging dock to a USB power source using the included USB cable.

DOWNLOAD THE APP

Start by downloading the app from the app store.

Google Play App Store

USING THE THERMOMETER

The dock

Always place the dock next to the cooking area.
The dock acts as a signal repeater.
The probe charges only when the dock is turned off. Bluetooth connection to the probe is unavailable while charging.

Red light: Probe is charging.

Solid green light: Probe is connected to the repeater dock.
Flashing green light: No connection to the probe.

Charging port USB-C



Cooking chamber temperature sensor

Plug the ambient sensor cable into the dock's USB-C port. Clip the sensor inside the cooking chamber. The probe can also be used without the ambient sensor.

Do not immerse in water or place in a dishwasher.

Connecting

Charge the probe for at least 5 minutes before use. If the dock has power and the red light does not turn on, the probe is fully charged.

Turn on the dock. The Hehku probe does not need to be switched on separately; it is ready for use immediately.

Open the Hehku app on your phone or tablet. Follow the connection wizard to connect the detected probe and/or dock.

If the app does not detect the devices:
1. Go to the devices page and search for devices.
2. Place the probe back in the dock while the dock is turned off to reset it.
3. Turn on the dock and wait until the green light stays steady.

Placing the meat probe

Insert the probe into the thickest part of the meat at an angle, ensuring it reaches the safety mark. This prevents the probe from being damaged by excessive heat.

Safety mark
Always insert the probe into the meat up to the safety mark if the cooking area exceeds 110°C.

Placement of the dock

Always place the dock next to the cooking area.
The dock acts as a signal repeater.
The repeater significantly increases the range of the meat thermometer. The meat thermometer connects to the repeater dock, and the dock connects to the phone or tablet.

3m 50m

Cooking

Select *Start Cooking*, choose the dish, and set the desired doneness.

The app will estimate the ideal temperature for removing the food from the heat, ensuring it reaches the target temperature after resting.

You will receive an alert when the target temperature is reached. Remove the food from the heat.

Resting

Set the meat to rest in a warm place.
If desired, loosely cover it with aluminium foil, but do not wrap it completely. The app will notify you when the resting time is complete.

Remove the probe, and if desired, quickly sear the surface over high heat.

Cleaning

Wash the probe with soap and water, or in a dishwasher after use. Store the probe in the dock when not in use.

The probe cannot be turned off separately. Charge the dock as needed. The dock's battery lasts a long time on a single charge.

QUESTIONS?

Do you have questions about the product? Visit our support page at: https://hehkumeat.com/support/

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ceramic end max.
500°C

Internal temp sensor max.
105°C

Ambient temp sensor
measures up to 350°C
withstands up to 380°C
short peaks up to 600°C

Temp Sensor Accuracy
Probe: ±0.3°C
Chamber sensor: ±1°C

Thermometer charging time
5 min for cooking 2 hrs,
20 min for full charge

Thermometer battery life
36 hours

Thermometer waterproofing
IP68 (dishwasher safe)

Package contents
dock, 2 x Hehku meat probes, ambient temperature sensor, USB cable and manual

Connection
Bluetooth 5.2 (Backwards compatible)

Range
3m between probe and dock.
About 50m between dock and phone.

Max. simultaneous devices per app
8 pcs

Dock charging port
USB-C

Dock battery and charging
2000mAh 0.9A 5V

Thermometer size
133x11mm
thickness 6mm

Warranty
2 years

Model HCD003
Approvals CE, ROHS

SUPPORT
hehkumeat.com
Email: support@hehkumeat.com

MANUFACTURER
Hehku Company Oy
FI32909934

Suomi

HUOMAA SEURAAVAT SEIKAT

- Jos käytät foliota, jätä mittarin kahva folion ulkopuolelle.
- Älä aseta telakkaa kuumalle tai märälle pinnalle.
- Älä laita kuumaa paistomittaria suoraan kylmään veteen.
- Älä käytä mikroaaltouunissa tai painekattilassa.
- Älä altista paistomittarin lämpötila-anturin johtoa pitkäaikaiselle suoralle liekille.
- Älä upota paistotilan lämpötila-anturia veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.
- Älä yllä paistomittarin lämpötilarajoja: mittausosa 105°C, kuumuutta kestävä pää 500°C.

Jos sinulla on yhteysongelmia voit kokeilla vianmääritystä:

Tuki -> Ohjattu vianmääritys

PAISTOMITTARIN TOIMINTA

Ylempi korkean lämpötilan osa
Mittarin ylempi osa kestää lämpötiloja 500°C asteeseen asti.

Yhteys
Bluetooth 5.2 versio.
Kantaverkon ylläpitoetäisyys noin 50 metriä yhdistettynä tiedonsiirtolaitteen.

Turvamerkki
Mikäli paistotilan lämpötila ylittää 110°C astetta, aseta paistomittari lihaan aina merkkiin asti.

Lämpötilasensorit
Useampi lämpötilasensori takaa tarkan mittaustuloksen.

Alempi mittaosa
Mittarin mittausosan korkein sallittu lämpötila on 105°C.

Tukisivusto: paistomittari.fi/tuki

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Ota tuote pois pakkauksesta.
2. Leikkaa saksilla turvamerkin osoittava huomiotarra irti ennen latausrasian ja -kaapelin käyttöä.
3. Pese Hehku paistomittarisi ennen käyttöä kevyesti saippuavedellä.
4. Yhdistä latausteline mukana tulevalla USB-kaapelilla USB-virtalähteeseen.

LATAA SOVELLUS

Aloita lataamalla **Hehku - paistomittari** -sovellus sovelluskaupasta.

Google Play App Store

PAISTOMITTARIN KÄYTTÖ

Telakan toiminta

Sijoita telakka aina paistotilan viereen.
Telakka toimii signaalin toistimena.
Paistomittari latautuu vain telakan ollessa poissa päältä (OFF-tilassa). Latauksen aikana paistomittarilin ei saa yhteyttä.

Punainen valo (tasainen): Paistomittari latautuu (telakka OFF-asennossa).

Vihreä valo (tasainen): Paistomittari on yhdistetty toistinteliakkaan.
Vihreä valo (vilkkuva): Paistomittari ei ole yhdistynyt telakkaan.

Latausliitin USB-C

Telakan virtakytkin

Telakan lataus LED

Latauksen merkkivalo

Telakan paikka

Sijoita telakka aina paistotilan viereen.
Telakka toimii signaalin toistimena.
Toisin kanvattaa paistomittarin kantamaa merkittävästi. Paistomittari yhdistyy ensisijaisesti toistinteliakkaan ja telakka puhelimeen tai tabletteihin.

3m 50m

Kypsennys

Valitse *Aloita kokkaus*, ruokalaji ja haluttu valmiusaste.

Sovellus arvioi sopivan lämpötilan, jolloin ruoka kannattaa ottaa pois lämmöstä, jotta vetäytymisen jälkeen saavutetaan kohdelämpötila.

Sovellus hälyttää, kun kohdelämpötila on saavutettu. Ota kokkaus pois lämmöstä.

Yhdistäminen

Lataa paistomittarisi vähintään 5 min ennen käyttöä. Jos telakassa on virtaa eikä punainen valo syty, paistomittari on latautunut täyteen.

Kytke telakkaan virta. Hehku paistomittarisi ei tarvitse erikseen kytkeä päälle, vaan se on heti käyttövalmis.

Avaa Hehku-sovellus puhelimessa tai tabletissa ja seuraa sovelluksen ohjeita laitteiden yhdistämiseksi.

Mikäli sovellus ei löydä paistomittaria:
1. Siirry Laitteet-sivulle ja etsi paistomittareita.
2. Palauta paistomittari asettamalla uudelleen asettamalla sen telakan kuoppaan telakan ollessa pois päältä ja asentamalla ja odota kunnes punainen latausvalo syttyy.
3. Kytke telakka ON-asentoon ja odota, että vihreä LED-valo palaa tasaisesti.

Aseta paistomittari

Aseta paistomittarisi lihan paksuimpaan kohtaan sellaisessa kulmassa, että saat upotettua paistomittarin turvamerkkiin asti. Näin mittausta ei vaaruiodu liiasta kuumentumisesta.

Turvamerkki
Aseta paistomittari lihaan aina turvamerkkiin asti (paistotila >110°).

Svenska

OBS!
LÄS DETTA INNAN ANVÄNDNING

- Om du använder folie, lämna termometrens handtag utanför folien.
- Placera inte dockan på en varm eller våt yta.
- Placera inte en het termometer direkt i kallt vatten.
- Använd inte i mikrovågsugn eller tryckkokare.
- Utsätt inte sensorkabeln för långvarig direkt låga.
- Sänk inte sensorn i vatten eller lägg den i diskmaskinen.
- Överskrid inte termometrens temperaturgränser: mätände 105°C, högtemperaturände 500°C.

Om du har anslutningsproblem, prova felsökning i appen:

Support -> Felsökning

SÅ FUNKAR DIN STEKTERMOMETER

Support/sidi: hehkumeat.com/support

Vetskyttaren

Aseta kokkaus lämpimään paikkaan vetäytymään. Halutessasi voit kevyesti levittää alumiinifoliota kokkaamisen ajaksi, mutta älä käärі kokkausta kokonaan folioon. Sovellus hälyttää, kun kokkaus on vetäytynyt.

Poista nyt paistomittari ja halutessasi paista vielä pinta nopeasti kuumassa.

Pesemінen

Pese paistomittari käytön jälkeen saippuavedellä tai astianpesukoneessa. Säilytä paistomittaria telakassa. Näin paistomittari on aina käyttövalmiina.

Paistomittaria ei voi erikseen kytkeä pois päältä. Lataa telakka tarvittaessa. Telakan akku kestää pitkään yhdellä latauksella.

KYSYTTÄVÄÄ?

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta? Katso tukisivu osoitteessa: https://paistomittari.fi/tuki/

TEKNISET TIEDOT

Sisäänlämpöanturi max.
105°C

Keraaminen pää max.
500°C

Paistotilan lämpötila-anturi
mittaa 350°C asti
kestää 380°C asti
hetkellisesti jopa 600°C

Anturien tarkkuus
Paistomittari: ±0,3°C
Paistotilan anturi: ±1°C

Paistomittarin latausaika
2h kokkaukseen 5 min,
täyteen 20 min

Paistomittarin akun kesto
36 tuntia

Paistomittarin vedenpitävyys
IP68 (kestää astianpesukoneen)

Paistomittarin koko
133x11mm
paksuus 6mm

YHTEYSTIEDOT
paistomittari.fi
hehkumeat.com
Email: support@hehkumeat.com

Yhteys
Bluetooth 5.2 (alaspäin yhteensopiva)

Kantavuus
paistomittarin ja telakan välillä 3m, telakan ja puhelimen välillä noin 50m

Yhteyskaisoja paistomittareita
8kpl

Telakan latausliitäntä
USB-C

Telakan virta
2000mAh 0.9A 5V

Pakkauksessa
telakka, 2 x Hehku paistomittari, paistotilan lämpötila-anturi, USB-kaapeli ja ohjekirja

Takuu
2 vuotta

Malli HCD003
Hyväksynnät CE, ROHS

VALMISTAJA
Hehku Company Oy
FI32909934

KOM IGÅNG

1. Ta produkten ur förpackningen.
2. Klipp bort varningsetiketten vid säkerhets märket innan laddning.
3. Tvätta termometern försiktigt med tvålvatten innan användning.
4. Anslut laddningsdockan till en USB-strömkälla med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

LADDA NER ÄPPEN

Börja med att ladda ner Hehku-appen

Google Play App Store

SÅ ANVÄNDER DU TERMOMETERN

Dockans funktion

Placera alltid dockan bredvid matlagningsområdet.
Dockan fungerar som en signalförstärkare.
Termometern laddas endast när dockan är avstängd. Bluetooth-anslutning till termometern är inte möjlig under laddning.

Fast rött ljus: Termometern är laddas.
Fast grönt ljus: Termometern är ansluten till repeater-dockan.
Blinkande grönt ljus: Ingen anslutning till termometern.

På/av-knapp

Laddningsport USB-C

Batteri-indikator

Placering av dockan

Placera alltid dockan bredvid matlagningsområdet.
Dockan fungerar som en signalrepeater.
Repeatern ökar avsevärt räckvidden för köttermometern. Köttermometern ansluter till repeaterdockan, och dockan ansluter till telefonen eller surfplattan.

3m 50m

Tillagning

Välj *Börja laga mat*, välj maträtten och ställ in önskad stekgrad.

Appen beräknar den rätta temperaturen då maten bör tas bort från värmen, så att målhemperaturen uppnås efter att köttet har vilat.

Appen meddelar när målhemperaturen är uppnådd.

Anslutning

Ladda termometern i minst 5 minuter innan användning. Om dockan har ström och den röda lampan inte tänds, är termometern fulladdad.

Slå på dockan. Termometern behöver inte slås på separat; den är redo att användas omedelbart.

Öppna Hehku-appen på din telefon eller surfplatta och följ anvisningarna i appen för att ansluta enheterna.

Om appen inte hittar termometern:
1. Gå till enhetssidan och sök efter termometern.
2. Starta om termometern genom att sätta tillbaka den i dockan med dockan avstängd, och se till att den röda laddningslampan tänds.
3. Slå på dockan och vänta tills LED-lampan lyser stadigt grönt.

Placera termometern

För in termometern i tillräckligt tjockaste del i en vinkel, så att den når säkerhetsmärket. Detta skyddar termometern från att skadas av för hög värme.

Säkerhetsmärke
För alltid in termometern i köttet upp till säkerhetsmärket om tillagningsmiljön överstiger 110°C.

Rengöring

Diska termometern för hand eller i diskmaskinen efter användning.

Termometern kan inte stängas av manuellt. Ladda dockan vid behov. Dockans batteri räcker länge på en laddning.

Vila

Låt köttet vila på en varm plats. Om du vill kan du täcka köttet löst med aluminiumfolie, men linda inte in det helt. Appen kommer att meddela när vilotiden är klar.

Nu kan du ta bort termometern, och om du vill, bryn ytan snabbt på hög värme.

FRÅGOR?

Har du frågor om produkten? Besök vår supportsida på: https://se.hehkumeat.com/support/

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Innertermperatursensor max.
105°C

Keramisk ände max.
500°C

Temperatursensor för tillagningsutrymmet
mäter upp till 350°C,
tål upp till 380°C,
korttvarigt upp till 600°C

Sensornoggrannhet
Sköttermometer: ±0,3°C
Tillagningssensor: ±1°C

Termometerns laddningstid
5 min för 2 timmars tillagning
20 min för full laddning

Termometerns batteritid
36 timmar

Termometerns vattentäthet
IP68 (tål diskmaskin)

Termometerns storlek
133x11mm
tjocklek 6mm

SUPPORT
se.hehkumeat.com
E-post: support@hehkumeat.com

Anslutning
Bluetooth 5.2 (bakåtkompatibel)

Räckvidd
3 m mellan termometern och dockan.
Ca. 50m mellan dockan och telefonen.

Max. Samtidiga termometrar per app 8 st

Dockans laddningsport
USB-C

Dockans batteri och laddning
2000mAh 0,9A 5V

Förpackningens innehåll
docka, 2 x Hehku termometer, utrymmestemperatursensor USB-kabel och manual

Garanti
2 år

Modell HCD003
Godkännanden CE, RoHS

TILLVERKARE
Hehku Company Oy
FI32909934


Deutsch

BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

- Wenn Sie Folie verwenden, lassen Sie den Griff der Sonde außerhalb der Folie.
- Platzieren Sie die Dockingstation nicht auf einer heißen oder nassen Oberfläche.
- Legen Sie eine heiße Sonde nicht direkt in kaltes Wasser.
- Nicht in der Mikrowelle oder im Schnellkochtopf verwenden.
- Setzen Sie das Kabel des Garraumtemperatursensors keiner langanhaltenden direkten Flamme aus.
- Tauchen Sie den Garraumtemperatursensor nicht in Wasser ein und legen Sie ihn nicht in die Spülmaschine.
- Überschreiten Sie nicht die Temperaturgrenzen der Sonde: Messende 105°C, Hochtemperatur-Ende 500°C.

Wenn Sie Verbindungsprobleme haben, versuchen Sie die Fehlerbehebung: *Support -> Fehlerbehebung*

BEDIENUNG DES THERMOMETERS



Support: hehku.de/support

ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Schneiden Sie mit einer Schere den Aufkleber ab, der die Sicherheitsmarkierung anzeigt, bevor Sie das Gerät aufladen.
3. Reinigen Sie die Hehku-Sonde vor dem Gebrauch vorsichtig mit Seifenwasser.
4. Verbinden Sie das Lade-Dock mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit einer USB-Stromquelle.

LADEN SIE MIR APP HERUNTER

Beginnen Sie mit dem Herunterladen der App aus dem App Store.



BENUTZUNG DES THERMOMETERS

Funktionsweise des Docks

Stellen Sie das Dock immer neben den Kochbereich.
Das Dock fungiert als Signalverstärker.
Der Verstärker erhöht die Reichweite des Fleischthermometers erheblich. Das Fleischthermometer verbindet sich mit dem Verstärkerdock und das Dock verbindet sich mit dem Telefon oder Tablet.



Kochen

Wählen Sie 'Kochen starten', wählen Sie das Gericht und legen Sie die gewünschte Garstufe fest.

Die App schätzt die ideale Temperatur, bei der die Speisen von Herd/Grill oder aus dem Ofen genommen werden sollten, damit sie nach einer Ruhezeit die Zieltemperatur erreichen.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Zieltemperatur erreicht ist. Nehmen Sie das Essen dann vom Herd/Grill oder aus dem Ofen.

Verbinden

Laden Sie die Sonde vor der Verwendung für mindestens 5 Minuten auf. Wenn das Dock Strom hat und die Sonde nicht ausgeschaltet ist, wird die Sonde vollständig geladen.

Schalten Sie das Dock ein. Die Hehku-Sonde muss nicht separat eingeschaltet werden; sie ist sofort einsatzbereit.

Öffnen Sie die Hehku-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Geräte zu verbinden.

Wenn die App die Sonde nicht erkennt:
1. Gehen Sie zur Geräteeinstellungen-Seite und suchen Sie nach Sonden.
2. Starten Sie die Sonde neu, indem Sie sie zurück in das Dock setzen, während das Dock ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die rote Ladeleuchte aufleuchtet.
3. Schalten Sie das Dock ein und warten Sie, bis die LED-Leuchte konstant grün leuchtet.

Platzierung der Fleischsonde

Setzen Sie die Sonde in den dicksten Teil des Fleisches in einem Winkel ein, sodass die Sicherheitsmarkierung erreicht wird. Dies verhindert, dass die Sonde durch übermäßige Hitze beschädigt wird.



Platzierung des Docks

Temperatursensor für den Garraum

Schließen Sie das Kabel des Garraumtemperatursensors an den USB-C-Anschluss des Docks an und befestigen Sie den Sensor im Garraum. Die Sonde kann auch ohne den Garraumtemperatursensor verwendet werden.

Nicht in Wasser eintauchen oder in die Spülmaschine geben.

FRAGEN?

Haben Sie Fragen zum Produkt? Besuchen Sie unsere Support-Seite unter: https://hehku.de/support/

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kerntemperatursensor max.	**Größe der Sonde**
105°C	13x13mm
Keramisches Sondenende max.	Dicke 6mm
500°C	**Verbindung**
Garraum-Temperatursensor	Bluetooth 5.2
mittel bis 350°C	Dockreichweite (empfohlen)
hitzebeständig bis 380°C	**Reichweite**
kurzzeitig bis 600°C	3m zwischen Sonde und Dock.
Sensorgenauigkeit	Etwa 50m zwischen Dock und Telefon
Sonde: ±0,3°C	**Max. gleichzeitige Sonden pro Dock**
Garraumsensor: ±1°C	8 Stück
Ladezeit des Thermometers	**Dock Ladeanschluss**
3 Minuten für 2 Stunden Kochen,	USB-C
20 Minuten für eine vollständige Ladung	**Dock-Akku und Laden**
Akkulaufzeit des Thermometers	2000mAh 0,9A 5V
36 Stunden	**Garantie**
Wasserdichte des Thermometers	2 Jahre
IP68 (spülmaschinenfest)	**Modell**
Packungsinhalt	HCD003
dock, 2 x Hehku-Sonde,	**Genehmigungen**
Garraum-Temperatursensor	CE, ROHS
USB-Kabel und Handbuch	

SUPPORT
hehku.de
E-Mail: support@hehkumeat.com

HERSTELLER
Hehku Company Oy
FI32269304

Ruhephase

Lassen Sie das Fleisch an einem warmen Ort ruhen. Falls gewünscht, decken Sie es locker mit Alufolie ab, aber wickeln Sie es nicht vollständig ein. Die Angst vor Kälte kann verschwinden, wenn die Ruhezeit beendet ist.

Entfernen Sie die Sonde und braten Sie, falls gewünscht, die Oberfläche kurz bei hoher Hitze an.

Reinigung

Reinigen Sie die Fleischsonde nach Gebrauch mit Seifenwasser oder in der Spülmaschine. Bewahren Sie die Sonde im Dock auf, um sie einsatzbereit zu halten.

Die Sonde kann nicht separat ausgeschaltet werden. Laden Sie die Dockstation bei Bedarf auf. Der Akku der Dockstation hält lange mit einer einzigen Ladung.

Kui teil on ühendusprobleeme, proovige tõrkeotsingut:

Tugi -> Tõrkeotsing

Eesti

MÄRKUSED

- Kui kasutate foliumi, jätke termomeetri käepide fooliumist välja.
- Ärge asetage dokki kuumale ega märjale pinnale.
- Ärge pange kuuma termomeetrit otse külma vette.
- Ärge kasutage mikrolaineahjus ega survepotis.
- Ärge jätke küpsetuskuumaga termomeetrianduridi kaablit pikaks ajaks otsese leegi kätte.
- Ärge kastke küpsetuskuumaga termomeetrianduridi vette ega pange seda nõudepesumasinasse.
- Ärge ületage termomeetri temperatuuripiire: mõõteots 105°C, kõrge temperatuuri ots 500°C.

Kui teil on ühendusprobleeme, proovige tõrkeotsingust:

Tugi -> Tõrkeotsing

TERMOMEETRI TÖÖPÕHIMÕTE

Ülemine kõrge temperatuuri osa
Termomeetri ülemine osa talub temperatuure kuni 500°C.

Ühendus
Bluetooth 5.2 versioon.
Tüüpiline ulatus umbes 50 meetrit korduskõlarimiseni.

Turvamärk
Kui küpsetuskeskkonna temperatuur ületab 110°C, asetage termomeeter alati turvamärgini lihasse.

Temperatuurianduridi
Mitmed temperatuuriandurid tagavad täpse mõõtmistulemuse.

Alumine mõõteosa
Termomeetri mõõteosa kõrgeim lubatud temperatuur on 105°C.

Tugisait: hehkumeat.com/support

KASUTUSELEVÕTT

1. Võtke toode pakendist välja.
2. Eemaldage ohutuskleebis kääridega enne laadimist.
3. Puhastage Hehku termomeeter enne kasutamist kergelt seebiveega.
4. Ühendage laadimisdokk kaasasoleva USB-kaabliga.

LAADI ALLA RAKENDUS

Alustamiseks laadige alla **Hehku termomeetri** rakendus rakendusepoest.

TERMOMEETRI KASUTAMINE

Dokkimisalus

Paigalda dokk alati küpsetamisala lähedusse.
Dokk toimib signaali kordistajana.

Termomeeter laetakse ainult siis, kui dokkimisalus on välja lülitatud (OFF). Laadimine ajal ei ole termomeetrile ühendust võimalik luua.

Pidev punane tuli: Sond laeb.

Pidev roheline tuli: Sond on ühendatud korduskõlga. **Vilkkuv roheline tuli:** Ühendus sondiga puudub.



Küpsetuskuumaga termomeetrianduridi

Ühendage küpsetuskuumaga termomeetrianduridi juhe dokki USB-C-pordi ja kinnitage andur küpsetuskambrisse. Termomeetrit saab kasutada ka ilma küpsetuskuumaga termomeetrianduridita.

Ärge kastke vette ega pange nõudepesumasinasse.

Ühendamine

Laadige termomeetrit vähemalt 5 minutit enne kasutamist. Kui dokkimisalusel on voolu ja punane tuli süttib, on sond täielikult laetud.

Lülitage dokkimisalusele vool. Hehku thermometrit ei ole vaja eraldi sisse lülitada, see on kohe kasutusvalmis.

Avage Hehku rakendus oma telefonis või tahvelarvutis ja järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid seadmete ühendamiseks.

Kui rakendus ei tuvasta andurit:
1. Minge seadmete lehele ja otsige termomeetreid.
2. Taaskäivitage termomeeter, asetades see hetkeks tagasi dokkimisalusesse. Kui dokkimisalus on väljalülitatud asendis, nii et punane laadimistuli süttib
3. Lülita dokk sisse (ON-asend) ja oota, kuni roheline LED süttib ühtlaselt.

Asetage paistetermomeeter

Asetage termomeeter liha paksimasse kohta sellisesse nurka, et saaksite termomeetri turvamärgini sisse viia. Nii ei kahjusta kuumus mõõteosa.

KÜSIMUSI?

Kas teil on küsimusi toote kohta? Vaadake tugilehte aadressil: https://ee.hehkumeat.com/support/

TEHNILISED ANDMED

Sisetemperatuuri andur max.	**Ühendus**
105°C	Bluetooth 5.2 (Allapoole ühilduv)
Keraamiline ots max.	**Kaugus**
500°C	Termomeetri ja dokkimisaluse vahel 3m, dokkimisaluse ja telefoni vahel umbes 50m.
Küpsetuskambri temperatuuriandur	**Ühesageduslik termomeetrisond**
mõõdab kuni 350°C, talub kuni 380°C	8 tk
Anduride tipsus	**Dokkimisaluse laadimisilide**
Termomeeter: ±0,3°C	USB-C
küpsetuskambri andur: ±1°C	**Dokkimisaluse aku ja laadimine**
Termomeetri laadimisaeg	2000mAh 0,9A 5V
2h küpsetamiseks 3 min, täielikult laetud 20 min	**Pakendis**
Termomeetri aku kestvus	dokkimisalus, 2 x Hehku termomeeter, küpsetuskambri temperatuuriandur, USB-kaabel ja juhend.
36 tundi	**Garantii**
Termomeetri veekindlus	2 aastat
IP68 (talub nõudepesumasinat)	**Mudel**
Termomeetri mõõtmed	HCD003
133x11mm	**Heakskiidud**
paksus 6mm	CE, RoHS

KONTAKTANDMED
E-post: support@hehkumeat.com

TOOTJA
Hehku Company Oy
FI32269304

Dansk

OBS! LÆS DETTE INDEN BRUG

- Hvis du bruger folie, skal du lade termometerets håndtag være uden for folien.
- Placer ikke docken på en varm eller våd overflade.
- Placer ikke et varmt termometer direkte i koldt vand.
- Må ikke bruges i mikrobølgeovn eller trykkoger.
- Udsæt ikke kablet til temperatursfølleren i tilberedningsrummet for langvarig direkte flamme.
- Nedsænk ikke temperatursfølleren i tilberedningsrummet i vand, og læg den ikke i opvaskemaskinen.
- Overskrid ikke termometerets temperaturgrænser: målende 105°C, højtemperaturende 500°C.

Hvis du har forbindelsesproblemer, kan du prøve fejlfinding:

Support -> Fejlfinding

SÅDAN FUNGERER DIT STEGETERMOMETER



Supportside: hehkumeat.com/support

KOM I GANG

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Fjern advarselsmærkaten ved sikkerhedsmærket inden opladning.
3. Vask termometeret forsigtigt med sæbevand inden brug.
4. Tilslut docken til en USB-strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

DOWNLOAD APPEN

Start med at downloade Hehku-appen.

SÅDAN BRUGER DU TERMOMETERET

Dockens funktion

Placer altid docken tæt på tilberedningsområdet.
Docken fungerer som en signalforstærker.
Termometret oplades kun, når docken er sluttet. Bluetooth-forbindelse til termometret er ikke mulig under opladning.

Fast rødt lys: Termometret oplades.
Fast grøn lys: Termometret er tilsluttet repeater-docken.
Blinkende grønt lys: Ingen forbindelse til termometret.

Placering af dock

Placer altid docken ved siden af madlavningsområdet.
Docken fungerer som en signalforstærker.
Kortdistanceforbindelse mellem termometret og kortdistanceforbindelse til fjernbetjeningen, og docken forbinder til telefonen eller tabletten.

Tilberedning

Start med at lave mad, vælg retten, og indstil den ønskede stegegrad.

Appen beregner den rigtige temperatur, hvor maden skal tages af varmen, så måltemperaturen når efter, at kødet har hvilet.

Appen advarer, når måltemperaturen er nået. Tag maden af varmen.

Forbindelse

Opladt termometret i mindst 5 minutter inden brug. Hvis docken har strøm, og den indbyggede sonde ikke er slukket, er sonden fuldt opladet.

Tænd docken. Termometret behøver ikke at blive tændt separat – det er klar til brug med det samme.

Åbn Hehku-appen på din telefon eller tablet, og følg vejledningen i appen for at tilslutte enhederne.

Hvis appen ikke finder termometret:
1. Gå til enhedssiden og søg efter termometret.
2. Genstart termometret ved at sætte det tilbage i docken, mens docken er slukket, og tænd den, når den røde opladningslampe tænder.
3. Tænd docken og vent, indtil LED-lampen lyser konstant grønt.

Korrekt placering

Indsæt termometret i kødet i den tykkeste del i en vinkel, så det når sikkerhedsmærket. Dette beskytter termometret mod at blive beskadiget af for høj varme.

Placering af dock

Placer altid docken ved siden af madlavningsområdet.
Docken fungerer som en signalforstærker.
Kortdistanceforbindelse mellem termometret og kortdistanceforbindelse til fjernbetjeningen, og docken forbinder til telefonen eller tabletten.

Tilberedning

Start med at lave mad, vælg retten, og indstil den ønskede stegegrad.

Appen beregner den rigtige temperatur, hvor maden skal tages af varmen, så måltemperaturen når efter, at kødet har hvilet.

Appen advarer, når måltemperaturen er nået. Tag maden af varmen.

Hvile

Lad kødet hvile på et varmt sted. Hvis du vil, kan du dække kødet løst med aluminiumsfolie, men pak det ikke helt ind.

Appen vil give besked, når hviletiden er afsluttet.

Nu kan du fjerne termometer, og hvis du ønsker det, brune overfladen hurtigt ved høj varme.

Rengøring

Vask termometret med opvaskemiddel og vand eller i opvaskemaskinen efter brug.

Termometret kan ikke slukkes manuelt. Opladt docken efter behov. Dockens batteri holder længe på en opladning.

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål om produktet? Besøg vores supportside på: https://dk.hehkumeat.com/support/

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kernetemperatursføller max.	**Forbindelse**
105°C	Bluetooth 5.2 (bagudkompatibel)
Keramisk ende max.	**Rækkevidde**
500°C	3 m mellem termometer og dock.
Temperatursføller til tilberedningskammer	Ca. 50 m mellem dock og telefon.
måler op til 350°C	**Maks. samtidige termometre pr. dock**
kortvarigt op til 600°C	8 stk.
Sensorernes nøjagtighed	**Docklades opladningsport**
Termometer: ±0,3°C	USB-C
Kammerføller: ±1°C	**Docklades batteri og opladning**
Termometerets opladningstid	2000mAh 0,9A 5V
5 min for 2 timers tilberedning	**Indhold i pakken**
20 min for fuld opladning	dock, 2 x Hehku termometer, kammertemperatursensor, USB-kabel og manual
Termometerets batterilevetid	**Garanti**
36 timer	2 år
Termometerets vandtæthed	**Model**
IP68 (tåler opvaskemaskine)	HCD003
Termometerets størrelse	**Godkendelser**
133x11mm	CE, RoHS
Tykkelse: 6mm	

SUPPORT
dk.hehkumeat.com
E-mail: support@hehkumeat.com

PRODUCENT
Hehku Company Oy
FI32269304

Thank you for choosing the Hehku meat thermometer!

Hehku